GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Efectuar uma Chamada

Operador	9
Número externo	0 + número externo
Número abreviado	2 + número abreviado
Marcar novamente último número externo	1 1
Impedir recepção de bips ou intrusões	7 4 + número externo
Iniciar/Terminar sessão	7 5 + N.º do seu terminal + password + C + N.º a chamar
Chamada de retorno automática	1 (ou R + 1)
Intrusão	3 (ou R + 3)
Mensagem de voz	3 (ou R + 3)
Mensagem de voz para um grupo	Marcar número do grupo

Atender uma chamada

Captar uma chamada	1 3 + número da extensão a tocar
Captar chamada num grupo	1 4
Captar chamada de toque geral	1 5
Abrir o telefone de porta	7 0

Durante uma chamada

Colocar em espera	1 (ou R)
Efectuar uma segunda chamada	1 (ou R)
Chamada de consulta	2 (ou R + 2)
Conferência	Chamar uma segunda pessoa + 3 (ou R+ 3)
Transferir uma chamada para outra extensão	Marcar N.º de extensão (ou R + N.º de extensão + (antes ou depois de antender)
Estacionamento de chamada	1 (ou R) + 1 0 + 2 dígitos à sua escolha +
Recuperar uma chamada estacionada	+ 1 0 + código de 2 dígitos escolhido

Reencaminhamento temporário de chamadas

	ACTIVAÇÃO	DESACTIVAÇÃO
Reencaminhamento imediato de chamadas	6 1 + N.º que deseja reencaminhar	6 0
Reencaminhamento quando ninguém atende	6 2 + N.º que deseja reencaminhar	6 0
Reencaminhamento se ocupado	6 3 + N.º que deseja reencaminhar	6 0
Reencaminhamento quando ninguém atende ou se ocupado	6 9 + N.º que deseja reencaminhar	6 0
Não incomodar	6 4	6 0
Siga-me	6 5 + o seu N.º de extensão + password	6 0 do seu terminal
Siga-me (de outra extensão)	6 5 + * + o seu N.º de extensão + N.º de extensão temporária + password	6 0 do seu terminal

Programar o terminal

	ACTIVAÇÃO	DESACTIVAÇÃO
Lembrete	7 1 + HHMM 4 dígitos - hora do compromisso	7 1 + 9
Operador temporário	6 7	6 7 + password
Recuperar de um grupo	6 8	6 8
Bloquear o telefone	7 8	7 8 + password
Alterar password	7 9 + password antiga + password nova	

GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

Telefone do Sistema MD Evolution

TELEFONES ANALÓGICOS

Sujeito a alterações sem aviso prévio

Para questões relativas ao produto, entre em contacto com
um parceiro de vendas autorizado da Aastra.
www.aastra.com

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Todos os direitos reservados
PT/LZTBS 103 024 R2A